



Телефоны DECT телефоны

## Телефон KX-TGH212RU

Общее	Цвет	В [черный]
	Трубка (количество)	2
	Частота	1,9 ГГц
	Частотный диапазон	1,88 ГГц – 1,90 ГГц
	Количество каналов	120 каналов
	Система	DECT
	Режим безопасности DECT	Есть
	GAP	Есть
	Количество телефонных линий	1
	Возможность подключения нескольких трубок	до 6 трубок
	Возможность подключения нескольких базовых устройств	-
	Язык меню ЖК-дисплея	Армянский, азербайджанский, белорусский, английский, грузинский, казахстанский, молдавский, русский, таджикский, туркменский, украинский, узбекский
	Wi-Fi®-подключение	-
	Возможность подключения мобильных устройств	-
Версия ОС Android™	-	
Функция энергосбережения	Снижение уровня мощности радиосигнала	Есть
	Переход в «Эко-режим» нажатием одной кнопки	Есть
Приложение "Smartphone Connect"	Приложение "Smartphone Connect"	-
	Возможность подключения нескольких смартфонов	-
	Поддерживаемые устройства	-

	Стандарт беспроводной сети	-
	Функция упрощенной конфигурации	-
	Кнопка быстрой настройки Wi-Fi	-
	Режим "Ретранслятор сигнала Wi-Fi"	-
	Копирование записей телефонной книги из смартфона	-
	Копирование мелодии звонка смартфона	-
	Копирование фонового рисунка смартфона	-
	Конференц-связь с внешней линией и смартфоном	-
	Переадресация внешних вызовов (между смартфоном и трубками)	-
	Воспроизведение сообщений автоответчика	-
Удобство использования	Совместимость с брелоком-искателем	Есть
	Возможность использования нескольких брелоков-искателей	До 4 брелоков-искателей
	Наличие ретранслятора	Есть
	Технология "Clear Sound"	Есть
	Функция снижения уровня фонового шума	Есть
	Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер)	Высокие/средние/низкие частоты (Treble/Alto /Bass)
	Совместимость с режимом T-Coil слуховых аппаратов (соответствие стандарту TIA-1083)	-
	Функция резервного питания	Есть
	Функция резервного питания	*В случае сбоя подачи электроэнергии базовый блок переходит в режим временного питания от трубки.
	Функция «Радионяня»	Есть
	Кнопка «Интеллектуальная функция»	Да (кнопка NR)
	Ответ любой кнопкой	Есть
Режим «Не беспокоить» (Ночной режим)	Есть	

Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонного справочника)	Есть
Отключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонного справочника)	*Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
SMS	-
Ограничение вызовов	Есть
Экстренный вызов	-
Конференц-связь с внешней линией	Есть
Конференц-связь с внешней линией	3-сторонняя
Конференц-связь с внешней линией	*В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка.
Подключение к разговору (Call Share)	Есть
Подключение к разговору (Call Share)	*В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка.
Интерком (трубка - база)	-
Интерком (трубка - трубка)	Есть
Интерком (трубка - трубка)	*В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка.
Интерком (все трубки)	Да (для всех трубок)
Интерком (все трубки)	*В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка.
Часы	Есть
Календарь/планировщик	-
Будильник/напоминание	Да/да
Расширенные функции будильник (день недели/повтор сигнала)	Да/да
Поддержка Bluetooth® /трубка (профиль HSP)	-
Возможность передачи звука на гарнитуру/спикерфон по каналу Bluetooth (поддержка профиля A2DP)	-

	Поддержка Google Play™	-
Caller ID/телефонный справочник	Caller ID	Есть
	Caller ID	*Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
	Память журнала Caller ID	50 записей
	Память журнала Caller ID	*Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
	Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting)	Есть
	Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting)	*Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting для Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
	Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка	Есть
	Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка	*Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.
	Настройка мелодий звонка по категориям / идентификатор мелодии звонка	*Требуется регистрация в телефонном справочнике.
	Цвета отображения по категориям	-
	Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (трубка)	-
	Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (базовый блок)	-
	Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента	-
	Голосовой АОН	Есть
	Блокировка нежелательных вызовов (Черный список)	Да (50 номеров)
Блокировка диапазона номеров	Есть	
Блокировка диапазона номеров	*Требуется подключение услуги Caller ID. Обращайтесь к Вашему провайдеру/оператору телефонной связи.	

	Блокировка вызовов со скрытых номеров	-
	Память телефонного справочника трубки (имя/номер)	-
	Память телефонного справочника базового блока (имя/номер)	200 записей
	Память телефонного справочника базового блока (имя/номер)	(16 символов/24 цифры)
	Общий телефонный справочник	Есть
	Общий телефонный справочник	*В зависимости от модели может потребоваться дополнительная трубка.
	Копирование записей телефонного справочника (из трубки в трубку)	-
	Копирование записей телефонной книги мобильного телефона по каналу Bluetooth	-
	Быстрый набор (трубка)	Есть
	Быстрый набор (базовый блок)	-
	Последовательный номер набора	Да (трубка)
Трубка	ЖК дисплей	1,8 дюйма (4,5 см)
	ЖК дисплей	Цветной TFT-дисплей
	ЖК дисплей	65 тыс. цветов
	ЖК дисплей	128 x 160 пикселей
	Цвет подсветки ЖК-дисплея	Белый
	Сенсорный экран	-
	Фронтальная камера	-
	Задняя камера	-
	LED вспышка	-
	GPS	-
	Слот для карты памяти SD	-
	Разъем USB	-
	Версия USB	-

	Клавиатура с подсветкой	Синий
	Спикерфон (регулировка громкости)	Да (6 уровней)
	Управление с помощью пиктограмм (количество пиктограмм)	Да (9)
	Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия)	40 (10 + 30)
	Полифонические мелодии звонка	32 тона
	Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах	6 + ОТКЛ.
	Количество позиций регулировки громкости во время разговора	4
	Память повторного набора	5 номеров (отображение имени и номера)
	Память повторного набора	*Для отображения имени абонента требуется регистрация в телефонном справочнике.
	Количество цифр при повторном наборе номера	48
	Автоматический повторный набор номера	Есть
	Оповещение о входящих вызовах (цвет)	Да (Синий, индикатор NR)
	Индикатор заряда батареи (цвет)	-
	Удержание вызова (Hold)	Есть
	Отключение микрофона (Mute)	Есть
	Блокировка клавиатуры	Есть
	Разъем для гарнитуры на трубке	-
	Надежное расположение в руке (технология Secure Grip)	-
	Кнопка с коротким ходом	Есть
	Возможность установки на стену (зарядное устройство)	-
Базовый блок	Клавиатура для набора номера	-
	Проводная трубка (для использования в случае сбоя подачи электроэнергии)	-

	Экран	-
	Спикерфон (регулировка громкости)	-
	Шаблоны оповещений о входящих вызовах (звуковой сигнал + мелодия)	-
	Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах	-
	Память повторного набора	-
	Автоматический повторный набор номера	-
	Функция поиска мобильного устройства	-
	Удержание вызова (Hold)	-
	Беззвучный режим (Mute)	-
	Функция поиска трубки	Есть
	Монтируется на стену	-
Автоответчик	Автоответчик	-
	Отображение общей длительности записи	-
	Перемотка сообщений вперед и назад	-
	Звуковое оповещение о получении сообщения	-
	Оповещение о получении нового сообщения посредством вызова	-
	Язык оповещения о получении нового сообщения	-
	Оповещение о получении нового сообщения посредством SMS	-
	Отображение списка сообщений (ЖК-дисплей трубки)	-
	Запись разговора	-
	Регулировка громкости динамика (динамик базового блока)	-
	Фильтрация входящих вызовов (трубка)	-

	Фильтрация входящих вызовов (базовый блок)	-
	Язык предварительно записанного сообщения-приветствия	-
	Удаленное управление через трубку	-
	Удаленное управление с внешнего устройства (режим "DTMF")	-
	Режим "Toll Saver" (записанные новые сообщения / нет новых сообщений)	-
Аксессуары	Брелок-искатель в комплекте (количество)	-
	Ретранслятор в комплекте	-
	Зажим для крепления к ремню	-
Дополнительная трубка	Дополнительная трубка	Да (KX-TGHA20)
Другое	Режим с нулевым излучением (Eco Mode Plus)	-
	Подзаряжаемый аккумулятор	2 батарейки Ni-MH AAA
	Время разговора	До 14 часов
	Время ожидания	До 250 часов
	Время зарядки	Прибл. 7 часов
Потребляемая энергия	Энергопотребление базового блока в режиме ожидания	0,65 Вт
	Энергопотребление зарядного устройства в режиме ожидания	0,12 Вт
Габариты/вес	Габариты базового блока (Ш x Г x В)	Прибл. 106 мм x 90 мм x 76 мм
	Размеры трубки (Ш x Г x В)	Прибл. 45 мм x 23 мм x 155 мм
	Размеры зарядного устройства (Ш x Г x В)	Прибл. 70 мм x 70 мм x 40 мм
	Габариты брелока-искателя (Ш x Г x В)	-
	Габариты ретранслятора (Ш x Г x В)	-
	Вес базового блока	Прибл. 110 г
	Вес трубки с аккумулятором	Прибл. 110 г



Вес зарядного устройства	Прибл. 40 г
Вес брелока-искателя	-
Вес ретранслятора	-

(С) ООО «Панасоник Рус», 2016